



ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП И ПЕРЕХОДНИКИ

Паспорт

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки ЮПИТЕР. Вся продукция торговой марки ЮПИТЕР изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Патроны для ламп и переходники для резьбовых патронов предназначены для фиксации и присоединения ламп к электрической сети напряжением до ~250 В и частотой 50/60 Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха от плюс 35 °С до минус 25 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 15 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: **250 В ~**

Частота переменного тока: **50/60 Гц**

Диапазон рабочей температуры: **-25 °С...+35 °С**

Срок службы: **не менее 3 лет.**

Степень защиты от внешних воздействий: **IP20**

Артикул	Наименование	Материал	Тип цоколя	Номин. ток, А	Предельная температура, °С	Сечение подключаемых проводников, мм²
JP7700-02	Патрон подвесной, E27 черный	карболит	E27	4	165	0,5–1,0
JP7700-03	Патрон потолочный, E27, черный, наклонный	карболит	E27	4	165	0,5–2,5
JP7700-04	Патрон потолочный, E27, черный, прямой	карболит	E27	4	165	0,5–2,5
JP7700-05	Патрон с кольцом, E14, черный	карболит	E14	2	135	0,5–1,0
JP7700-06	Патрон с кольцом, E27, черный	карболит	E27	4	165	0,5–2,5
JP7702-01	Патрон E14 подвесной, термост. пластик, белый	пластик	E14	2	135	0,5–1,0
JP7702-02	Патрон E14 с кольцом, термост. пластик, белый	пластик	E14	2	135	0,5–1,0
JP7702-03	Патрон E27 подвесной, термост. пластик, белый	пластик	E27	4	210	0,5–1,0
JP7702-04	Патрон E27 с кольцом, термост. пластик, белый	пластик	E27	4	210	0,5–1,0
JP7702-05	Патрон подвесн. с клеммн. колодкой, E27, белый	пластик	E27	4	210	0,5–1,0
JP7702-06	Патрон подвесн. с клеммн. колодкой, E27, черный	пластик	E27	4	210	0,5–1,0
JP7701-02	Патрон керамический E14	керамика	E14	2	135	0,5–1,0
JP7701-03	Патрон керамический E27	керамика	E27	4	165	0,5–2,5
JP7701-04	Патрон керамический E27 с держателем	керамика	E27	4	165	0,5–2,5
JP7703-01	Патрон G4	керамика	G4	2	170	—
JP7703-02	Патрон GU10	керамика	GU10	2	170	—
JP7703-03	Патрон GU5.3	керамика	GU5.3	2	170	—
JP7704-01	Переходник E27—E14, белый	пластик	E27(перех.) / E14 (лампа)	2	135	—
JP7704-02	Переходник E14—E27, белый	пластик	E27(лампа) /E14(перех.)	4	135	—
JP7704-03	Патрон-переходник E27—2×E27, белый	пластик	E27	4	135	—

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверьте целостность корпуса.
2. Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети.
3. Монтаж потолочных патронов производят двумя шурупами к деревянному основанию, которое предварительно должно быть закреплено на потолке или стене.
4. Подвесной патрон подвешивается на электрическом шнуре при помощи резьбовой втулки и может быть закреплен на светильнике. Наружное резьбовое кольцо у некоторых моделей предназначено для крепления абажура или плафона светильника.

5. Крепление керамического резьбового патрона производят к металлической скобе через отверстие в основании корпуса винтами М4
6. Подключение керамического патрона:
 - подготовить концы сетевых проводов для подключения. Снять изоляцию проводов на длину 5 мм;
 - присоединить подготовленные концы проводов к винтовым зажимам. Затянуть винты.
7. Подключение карболитового патрона:
 - подготовить концы сетевых проводов для подключения. Снять изоляцию проводов на длину 5 мм;
 - открутить донышко и вынуть керамический вкладыш с винтовыми контактными зажимами;
 - продеть подготовленный провод через отверстие в донышке;
 - присоединить подготовленные концы проводов к винтовым зажимам. Затянуть винты;
 - установить керамический вкладыш на место, а затем накрутить на донышко корпус патрона.
8. Подключение патрона из термoplastика:
 - подготовить концы сетевых проводов для подключения. Снять изоляцию проводов на длину 8-10 мм, затем концы проводов необходимо обжать втулочным наконечником или облудить;
 - снять донышко с корпуса патрона. Для этого необходимо вставить плоскую отвертку поочередно в прямоугольные пазы с боков до упора и надавить наружу, чтобы фиксаторы отщелкнулись;
 - продеть подготовленный провод через отверстие на донышке;
 - вставить концы проводов в отверстия на патроне и проверить надежность фиксации потянув провод назад;
 - установить донышко на корпус до защелкивания боковых зажимов.
9. Подключение патронов с монтажными концами производить через клеммную колодку путем подключения фазного и нейтрального проводников.
10. Для подключения переходника, необходимо накрутить переходник на лампы, а затем вкрутить лампу с переходником в светильник.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °C и относительной влажности 98 % при 25 °C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

В составе патронов и переходников ЮПИТЕР отсутствуют вредные вещества, однако, так как изделие относится к группе электротоваров, подлежит переработке в специализированных центрах, не утилизируется вместе с бытовыми отходами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться при отключенном питании электросети и только квалифицированными специалистами.

Регулярно проверять электрические соединения и целостность электрической проводки. Подключение патрона к поврежденной электропроводке запрещено!

Запрещается эксплуатация патронов и переходников с механическими повреждениями корпуса или провода.

Запрещается подключать к патрону (переходнику) нагрузку, превышающую допустимую (см. таблицу).

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы изделия.

Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Патроны и переходники ремонту не подлежат. В случае повреждения, данные изделия подлежат утилизации.

Патроны и переходники не предназначены для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дата изготовления указана на изделии в формате ММ.ГГГГ.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида.

Замена предполагает предварительное тестирование патрона (переходника).

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РБ, регулирующего защиту прав потребителей.

Обмен и возврат некачественных патронов или переходников осуществляется в местах продаж.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Кипр
Завод-изготовитель в Китае: O-SHINE(NINGBO) LIGHTING CO., LTD, 315104, No.398, MIDDLE JINGU ROAD, YINZHOU, NINGBO, Китай.

Импортёр/Поставщик в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», г. Минск, ул. Кнорина, 50-302А.

Импортёр/Поставщик в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А.

Импортёр / поставщик в Республике Казахстан: ТОО «Eco Group Kazakhstan», г. Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 222.

Срок годности не ограничен. Срок хранения не ограничен.